


OpenGear Converter Audio to SDI



US\$495

Позволяет встраивать четыре канала аналогового или восемь каналов цифрового AES/EBU-звука в любой видеосигнал SDI. Звук, полученный с микшера или аналоговой деки, можно включать в SDI-поток и передавать на SDI-коммутаторы или рекордеры, а также использовать для добавления аудиоканалов при преобразовании видео.

Разъемы

Видеовход SDI

Переключение между SD, HD и 3G-SDI

Видеовыход SDI

Автоматический подбор SD, HD и 3G-SDI в соответствии с сигналом на входе

Аналоговый звук

Четыре канала балансного аналогового звука через стандартные гнездовые 3-контактные разъемы openGear™

Цифровой звук AES/EBU

Восемь каналов балансного цифрового звука через стандартные гнездовые 3-контактные разъемы openGear™

Резервный SDI-вход

Автоматическое переключение при потере SDI-сигнала

Скорость передачи данных

Автоматическое определение SD, HD и 3G-SDI (Level B) на входе

Настройка и обновление

Через высокоскоростной интерфейс USB 2.0 (480 Мбит/с)

Регенерация сигнала

Да



Стандарты и форматы

Форматы SD

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

Форматы HD

720p/50/59,94/60
1080p/23,98/24/25/29,97/30/50/
59,94/60
1080PsF/23,98/24/25/29,97/30
1080i/50/59,94/60

Форматы 2K

1080p/29,98/24/25
1080PsF/23,98/24/25

Интерфейс SDI

В соответствии со стандартами SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 и ITU-R BT.601

Скорость SDI-видеопотока

Видеоинтерфейс SDI позволяет переключаться между стандартным и высоким разрешениями

Частота выборки SDI-изображения

4:2:2

Дискретизация SDI-звука

Телевизионный стандарт (частота дискретизации 48 кГц, разрядность 24 бит)

Цветовое разрешение SDI

4:2:2

Цветовое пространство SDI

YUV

Автоматическое

переключение SDI

Автоматическое переключение между стандартами SD-SDI, HD-SDI и 3 Гбит/с SDI

Программное обеспечение

Программное управление

Обновление ПО для Mac™ и Windows™ через порт USB

Обновление внутреннего ПО

Через приложение для обновления ПО

Операционные системы



Mac 10.12 Sierra,
Mac 10.13 High Sierra или более
поздняя версия




Windows 8.1 или Windows 10

Управление настройками

Через приложение OpenGear DashBoard для сетевого управления, с помощью мини-переключателей или порта USB

Физические размеры



Условия эксплуатации

Рабочая температура

от 0° до 40° C

Температура хранения

от -20° до 45° C

Относительная влажность

от 0% до 90% (без конденсации)

Комплект поставки

OpenGear Converter Audio to SDI

SD-карта с ПО и руководством пользователя

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя сроком 3 года

Все содержимое веб-сайта охраняется авторским правом Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019.

Все права защищены. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Рекомендованная производителем розничная цена указана без налога с продаж и стоимости доставки.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, которые служат для показа персонализированной рекламы третьими сторонами. Чтобы отказаться от получения такой информации, необходимо изменить соответствующие настройки. [Правила соблюдения конфиденциальности](#)

Уполномоченный дилер Blackmagic Design